



## Löschen der werkseitig programmierten Wendeposition beim Funkempfänger ELERO Combio-868 JA

### Schritt 1:

#### Neue Zwischenposition einlernen

##### Voraussetzung

Der Sender/Kanal vom Sender ist eingelernt. Die Endlagen vom Antrieb sind eingestellt. Der Behang ist in der oberen Endlage.

1. Den Behang mit der **AB**-Taste auf die gewünschte Position fahren. Dabei die **AB**-Taste gedrückt halten. (Fahrzeit min. 5 Sekunden)
2. Die **STOPP**-Taste zusätzlich drücken. Der Behang stoppt.  
Die Statusanzeige leuchtet kurz auf.  
Die Zwischenposition ist programmiert.

### Schritt 2:

#### Wendeposition im Empfänger löschen

1. Die **STOPP**-Taste und zusätzlich die **AUF**-Taste drücken.
2. Diese Tastenkombination ca. 6 Sekunden gedrückt halten.  
Die Statusanzeige leuchtet kurz auf.

### Schritt 3:

#### Zwischenposition im Empfänger löschen

1. Die **STOPP**-Taste und zusätzlich die **AB**-Taste drücken.
2. Diese Tastenkombination ca. 6 Sekunden gedrückt halten.  
Die Statusanzeige leuchtet kurz auf.

---

### Die werkseitig programmierten Wendeposition wiederherstellen

#### Hierzu muss der Sender vom Empfänger gelöscht werden

##### Senderkanal im Empfänger löschen

1. Die **AUF**- **STOPP**- und **AB**-Taste und zusätzlich die Lerntaste **P** drücken (Geräterückseite).
2. Diese Tastenkombination ca. 9 Sekunden gedrückt halten, bis die Statusanzeige erlischt.